

C-EB12V2 (XLR)

V-Mount to XLR Adaptor with Belt Loop



取扱説明書



このたびは、C-EB12V2(XLR)をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。C-EB12V2(XLR)は、Vマウントバッテリー対応の小型変換アダプターです。ご使用に際しては、本書をよくお読みいただき、基本的な取扱方法や注意事項をご理解された上で、安全にお使いください。お読みになられた後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくための注意

間違った使い方をした場合、火災、感電あるいは怪我や製品故障などの重大な原因となることもあります。事故を防ぐために、下記の項目を必ずお守りください。

⚠ 警告：死亡や重傷を負う危険が生じる可能性があります

- 機器の定格や使用条件を越えて使用しないでください。
- 端子間を金属類でショートさせないでください。また、金属製の物と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 水で濡らしたり、水中に投じないでください。
- 分解したり改造したりしないでください。
- 落下させたりハンマーで叩くなど、強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せたり、圧力を掛けないでください。
- ケーブルを傷つけないでください。
- ケーブル接続の際はケーブルを強く引っ張らないでください。
- 損傷が著しい場合は使用しないでください。

⚠ 注意：けがや物品損害が生じることがあります


- 必ず弊社指定の使用条件を守ってください。
- 高温環境下では使用しないでください。
- 水にぬれた場所や湿度の高い場所で保管しないでください。
- ご使用中に異臭や液漏れ・変色・変形などがあった場合は、ただちに使用を止めてください。
- バッテリーを接続したままの状態での移動や運搬は行わないで下さい。
- 使用後はバッテリーを取り外してください。
- ご使用される機器に適正な出力を供給するため、用途にあったケーブルをご使用ください。また、ご使用される機器の入力電圧をご確認の上、接続してください。

特徴

- 4ピン XLR プラグに 12V 固定出力が同時に出力されるので、様々な機器に電源供給が可能です。
- ベルトループ付き。

仕様

- 対応バッテリー：IDX 製 V マウント リチウムイオンバッテリー
- 出力プラグ：XLR 4 Pin (メス) / NC4FXX-B (NEUTRIK)
- 出力電圧：12V (可変不可)
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 使用湿度範囲：20%～90% RH
- 最大定格：5A
- 外形寸法：60(W)×106(H)×30(D) mm (突起部除く本体ケースのみ)
72(W)×106(H)×36(D) mm (ベルトループを含めた最大外形 / ケーブル除く)
出力ケーブル長さ 約 210mm (プラグ含まず)
- 重量：約 280g



| PIN | 出力 |
|-----|---------|
| 1 | 12V (-) |
| 2 | NC |
| 3 | NC |
| 4 | 12V (+) |

各部名称

- ① アダプター本体
- ② バッテリー リリースボタン
- ③ Vマウント
- ④ バッテリー入力端子
- ⑤ 出力プラグ
- ⑥ 出力ケーブル
- ⑦ ベルトループ

