

GPM-X2S / GPM-X2B

Mini Dual Travel Charger for V-mount / B-mount



取扱説明書

この度はCoreSWX製 充電器をお買い求めいただきありがとうございます。GPM-X2S / GPM-X2Bは、Vマウント / Bマウント Li-ionバッテリー用の2ch同時小型充電器です。ご使用前に本書をよくお読みいただき安全にお使いください。お読みになられた後はいつでも取り出せる場所に保管してください。

安全にお使いいただくための注意

取扱いを誤ると、火災、感電あるいは怪我や製品故障の原因となりますので、下記の禁止および注意事項を必ず守ってください。

▲ 警告	▲ 注意
<ul style="list-style-type: none">表示されたものと異なる電源電圧で使用しないでください。指定バッテリー以外は充電しないでください。端子間を金属類でショートさせないでください。金属製の物と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。水で濡らしたり、水中に投げないでください。分解、改造をしないでください。落下させたり強い衝撃を与えないでください。思い物を載せたり圧力をかけないでください。電源コードを傷つけないでください。損傷が著しい場合は使用しないでください。	<ul style="list-style-type: none">電源コードは必ず付属のものをご使用ください。指定の使用条件を守ってください。高温環境下では使用しないでください。通気口を塞がないでください。本機を重ねて持ち運びしないでください。水に濡れた場所や湿度の高い場所で保管しないでください。所定の時間を超過しても充電が完了しない場合は、直ちに充電を止めてください。ご使用中に異臭や液漏れ、変色、変形などがある場合は電源プラグをコンセントから抜いて直ちに使用を止めてください。

特徴・注意：

- GPM-X2S (Vマウント)/ GPM-X2B (Bマウント) は、CoreSWX製 Li-ionバッテリー用の2ch同時小型軽量充電器です。
 - バッテリーを2本同時に充電する際の充電電流は1.5A。1本のみ充電する際の充電電流は3Aです。98Whバッテリー1本のみでの充電時間は2.5時間以内です。
 - 入力電圧はAC100V～AC240Vまで切り替え操作の必要がありません。
 - 破損した電池や誤使用された電池を自動検知します。
 - 本充電器は、CoreSWX製Li-ionバッテリー用に設計されています。
- 他社製バッテリーを充電する際は、(株)アイ・ディー・エクス 国内営業部迄お問い合わせください。

GPM-X2S	GPM-X2B	充電操作：
		<ul style="list-style-type: none">電源ケーブルを背面のACソケットに差し込んでください。バッテリーを充電器に接続してください。リアパネルの電源スイッチをONにしてください。この時フロントパネルのLEDが点灯します。充電中は緑色点滅します。温度条件やバッテリーの過放電が著しい時など、バッテリーが急速充電の条件を満たしていない場合、充電器はトリクル充電モードに移行し安全に急速充電が行えるまで予備充電します。バッテリーが完全に充電されるとLEDが緑色点灯します。

仕様：

モデル	GPM-X2S	GPM-X2B
適応バッテリー	Vマウントリチウムイオンバッテリー	Bマウントリチウムイオンバッテリー
定格入力電圧	AC100V～240V 50/60Hz	
使用温度範囲	0°C - 45°C (10°C - 35°C 推奨)	
充電電流	2本同時：1.5A 1本：3A	
外形寸法 (W x H x D mm)	76 x 140 x 115	
質量 (約 g)	454	

製造元：

CoreSWX LLC
91 Commercial St. Plainview
NY, 11803 USA
HP: www.coreswx.com
Tel: 516-595-7488

日本代理店：

株式会社アイ・ディー・エクス
〒214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11
Tel: 044-850-8801 Fax: 044-850-8838
HP: https://www.idx.tv E-mail: idx.japan@idx.tv

外観および仕様は予告なく変更することがあります。